

Anklopfen erlauben oder sperren

***58** oder **#58**

 Anklopfen erlauben Anklopfen sperren

Anrufweiterrichtung (AWS) einrichten

***** **61 / 62 / 63** **#**

 AWS einrichten Ständig / Nichtmelden / Besetzt Zielrufnummer eingeben

Anrufweiterrichtung (AWS) löschen

**61 / 62 / 63**

 AWS löschen Ständig / Nichtmelden / Besetzt

Durchsage erlauben oder sperren

***591** oder **#591**

 Durchsage erlauben Durchsage sperren

Ruhe vor dem Telefon einschalten

***** **570 / 571 / 572**

 Interne und externe Anrufe ausschalten /
 Externe Anrufe ausschalten /
 Interne Anrufe ausschalten

Ruhe vor dem Telefon ausschalten

**570**

Freigeben / Sperren eines Teilnehmers in einem Team

***/#** **943**

 Freigeben / Sperren Teamnummer

Team-Anrufvarianten Tag / Nacht schalten

***/#** **93**

 Tag / Nacht Teamnummer

Terminruf einrichten

***72**

 Stunden eingeben Minuten eingeben

Terminruf löschen

#72

Vermittlungsfunktionen eines internen Teilnehmers schalten

***91** oder **#91**

 Tagschaltung aktivieren Nachtschaltung aktivieren

Wechselsprechen erlauben oder sperren

***590** oder **#590**

 Wechselsprechen erlauben Wechselsprechen sperren

Geänderte Kennziffern

Für die folgenden Leistungsmerkmale können Sie wahlweise die in der Konfiguration eingestellten Kennziffern oder die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Kennziffern nutzen. In der Tabelle können Sie die geänderten Kennziffern eintragen.

Leistungsmerkmal	Grundzustand der Kennziffer	Geänderte Kennziffer
Amtskennziffer (AKZ)	0	
Heranholen von Rufen aus der Gruppe (Pick up)	*0	
Heranholen von Rufen eines bestimmten Teilnehmers *)	*1 <input type="button" value="☐"/> #	
Kurzwahl aus dem Telefonbuch	*#	
Vergabe von Projektnummern für ext. Gespräche	*50	
Bündelbelegung (8 Kennziffern)	*8	
Offene Rückfrage (10 Kennziffern)	*596	
Betätigung eines Türöffners (4 Kennziffern)	*99	

*) ab Firmware 1.2

Call Through

Diese Bedienung ist nur von einem externen Telefon aus möglich.

Für Call Through vorgesehene Rufnummer meiner Telefonanlage wählen Wählton 1) PIN eingeben Externe Zielrufnummer wählen

1) Bei dieser Eingabe ist die Konfiguration in der TK-Anlage entscheidend (mit oder ohne PIN, mit Erkennung der Rufnummer oder beides)

Wenn Sie eine Rufnummer für die Wahl über einen SIP-Provider eingeben, erfolgt die Ausgabe der Wahl erst ca. 5 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer. Durch den Abschluss einer Rufnummer mit der Raute-Taste wird sofort gewählt. Hierbei muss das Endgerät die Raute mit in die Telefonanlage wählen können.



elmeg ICT

Deutsch

Die beschriebenen Bedienungen gelten für Telefone, für die keine automatische Amtsholung eingerichtet ist. Nutzen Sie ein Telefon mit automatischer Amtsholung, müssen Sie vor der internen Wahl oder der Kennziffereingabe die Stern-Taste betätigen.

Einige Telefone (z.B. ISDN-Telefone) können für die beschriebenen Bedienungen ihre eigenen gerätespezifischen Prozeduren nutzen. Informieren Sie sich bitte in den entsprechenden Bedienungsanleitungen der Telefone.

Intern Telefonieren

Extern Telefonieren

0

Amtskennziffer (AKZ) wählen

Kurzwahl aus dem Telefonbuch

Kurzwahl-Index

Rufnummer für das nächste externe Gespräch festlegen

8 **1** ... **8** **0** ... **9**

ISDN-Anschluss Index der zu übermittelnden Rufnummer Rufnummer wählen

Rufnummer beim nächsten Gespräch nicht anzeigen

5 9 4

Rufnummer wählen

Rückfrage

R **1**

Gespräch mit Teilnehmer 1 Gespräch mit Teilnehmer 2 Rückfragegespräch beenden Gespräch mit Teilnehmer 1

Makeln

R **2** ... usw.

Gespräch mit Teilnehmer 1 Gespräch mit Teilnehmer 2 Makeln Gespräch mit Teilnehmer 1 ... usw.

Dreierkonferenz

R **3** **2**

Gespräch mit Teilnehmer 1 Gespräch mit Teilnehmer 2 Konferenz einleiten Konferenz mit Teilnehmer 1 und 2 Rückkehr zum Makeln

Anklopfendes Gespräch übernehmen

R 2

Sie hören während eines Gespräches den Anklopftön. Gespräch mit anklopfenden Teilnehmer. Das erste Gespräch wird gehalten.

Anklopfendes Gespräch ablehnen

R 0

Sie hören während eines Gespräches den Anklopftön. Der Anklopfende hört den Besetztton. Sie führen das Gespräch weiter.

Bestehendes Gespräch beim Anklopfen weitervermitteln *)

R 5

Sie hören während eines Gespräches den Anklopftön. Zierteilnehmer wählen Sie führen das Gespräch mit dem Anklopfenden.

Heranholen von Rufen aus der Gruppe

0

Heranholen von Rufen eines bestimmten Teilnehmers

1

Internteilnehmer wählen Gespräch

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

0

Gespräch mit Ankündigung weitergeben

R

Rufnummer wählen

Gespräch ohne Ankündigung weitergeben

R

Rufnummer wählen

Gezielte Bündelbelegung

8 oder **8**

Bündel wählen ISDN, POTS(0...8) Bündel wählen ISDN, POTS, SIP-Prov. (00...08), (10...19) Externe Rufnummer wählen Gespräch

Bündel vormerken

0 **4 0**

AKZ wählen Bündel / ISDN-Anschluss ist besetzt. Ihr Telefon klingelt.

Bündel-Vormerkung löschen

4 1

Automatischen Rückruf einrichten

4 0

Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht. Ihr Telefon klingelt.

Automatischen Rückruf löschen

4 0

Durchsage

5 4 0

Zielfnummer der Durchsage Durchsage

Follow me intern einrichten oder löschen

6 4 oder **6 4**

Follow me intern einrichten Follow me intern löschen int. Rufnummer, die weitergeschaltet werden soll

Projektnummer für ein selbst eingeleitetes Gespräch vergeben

5 0 **0**

Projektnummer eingeben (max. 6stellig) AKZ Rufnummer wählen

Projektnummer für einen externen Anruf vergeben

R 5 0 **R**

Projektnummer eingeben

Änderungen vorbehalten
Ausgabe 6 / 20131216